

BCS-HD-TR-RE-P(SET)

Zestaw konwerterów do przesyłania sygnału wideo oraz zasilania po skrętce



- Transmisja real-time
- Niewymagane dodatkowe zasilanie
- Wsparcie NTSC, PAL, SECAM
- Kompatybilność z HDCVI, HDTV, AHD, CVBS
- HDCVI 720P: 440m, 1080P: 220m przez UTP cat5e/6
- HDTV 720P: 190m, 1080P: 190m przez UTP cat5e/6
- AHD 720P: 300m, 960H: 240m, 1080P: 220m przez UTP cat5e/6
- CVBS: 400m przez UTP cat5e/6
- Męski wtyk BNC z przewodem mini-coax 150mm
- Wtyk RJ45 do mocowania skrętki
- Wtyk i gniazdo zasilania 12/24V AC/DC
- Wbudowana dioda transil (TVS) zabezpieczająca przed skutkami przepięć do 2KV
- Odporność na szum i nakładanie się sygnałów 60dB
- System blokowania zakłóceń

BCS-HD-TR-RE-P(SET)

Zestaw konwerterów do przesyłania sygnału wideo oraz zasilania po skrętce

Dane techniczne:

Format wideo	PAL, NTSC, SECAM
Częstotliwość robocza	DC do 42MHz
Maksymalna odległość HDCVI	720P: 440m, 1080P: 220m
Maksymalna odległość HDTVI	720P: 190m, 1080P: 190m
Maksymalna odległość AHD	720P: 300m, 960H: 240m, 1080P: 220m
Maksymalna odległość CVBS	400m
Sygnał wspólny/różnicowy tłumienie	15KHz ~ 42MHz 60dB
Impedancja	Coax męski wtyk BNC: 75Ω Gniazdo RJ45 do skrętki: 100Ω
Tłumienie	1.5dB Max
Zabezpieczenie wejście/wyjście	2KV
Wymiary	61×29×21mm (bez przewodu i wtyku BNC)
Waga	60g
Warunki pracy	-20°~70°C; 0~95%RH