



BCS-0404LE-A BCS-0804LE-A BCS-1604LE-A

! UWAGI:

100
95
75
25
5
0

Specyfikacja

MODEL		BCS-0404LE-A	BCS-0804LE-A	BCS-1604LE-A
System	Procesor	Wysokowydajny procesor		
	System operacyjny	LINUX		
	Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp		
	Kontrola	Panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć		
Video	Wejście	4 kanały, BNC (75 Ohm)	8 kanałów, BNC (75 Ohm)	16 kanałów, BNC (75 Ohm)
	Standard	PAL (625 linii, 50 kl/s)		
	Wyjście	TV, BNC (1.0Vp-p, 75 Ohm), VGA, HDMI		
Audio	Wejście	4 kanały, BNC (200-2800mV, 30 kOhm)	8 kanałów, BNC (200-2800mV, 30 kOhm)	4 kanały, BNC (200-2800mV, 30 kOhm)
		1 kanał dla dwukierunkowej rozmowy		
	Wyjście	1 kanał, BNC (200-3000mV, 5 kOhm)		
Ekran	Podział obrazu	1/4	1/4/9	1/4/9/16
	Rozdzielczość	1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600		
	Sekwencja obrazu	Tak		
	Strefy prywatności	4 definiowalne strefy prywatności		
	OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie		
Nagrywanie	Kompresja Video/Audio	H.264 / G.711		
	Rozdzielczość nagrywania	D1/4CIF (704x576) / CIF (352x288) / QCIF (176x144)		
	Kodowanie	Główny strumień: Kanał 1: D1/CIF/QCIF (1~25 kl/s); Kanały 2~4: CIF/QCIF (1~25 kl/s), D1 (1~6 kl/s)	Główny strumień: Kanał 1: D1/CIF/QCIF (1~25 kl/s); Kanały 2~8: CIF/QCIF (1~25 kl/s), D1 (1~6 kl/s)	Główny strumień: Kanały 1 i 9: D1/CIF/QCIF (1~25 kl/s); Pozostałe kanały: CIF/QCIF (1~25 kl/s), D1 (1~6 kl/s)
		Dodatkowy strumień: QCIF (1~25 kl/s)		
	Zajętość pasma	32~2048Kb/s		
	Jakość obrazu	Zakres poziomów: 1~6 (poziom 6 - najlepszy, VBR)		
	Tryby nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału; Alarm), Stop		
	Priorytet nagrywania	Manualne >Alarm >Detekcja ruchu>Ciągłe		
	Interwał nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.		
Video Detekcja i Alarm	Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, E-mail		
	Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), Czułość: 1~6 poziomów		
	Zanik sygnału, zakrycie kamery	Tak		
	Wejścia alarmowe	4 kanały	8 kanałów	16 kanałów
	Wyjście przekaźnika	3 kanały		
Odtwarzanie i Archiwizacja	Odtwarzanie nagrań	1/2/4/Wszystkie		
	Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu i Zaawansowane szukanie (co do sekundy)		
	Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rewind, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie		
	Archiwizacja danych	Pendrive / USB HDD / USB CD/DVD-RW / Sieć		
Sieć	Interfejs	Port RJ-45 (10/100M)		
	Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, E-mail, Alarm Server		
	Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów		
Dysk	Dysk twardy	1 port SATA , obsługa max. 2TB HDD		
	Zajętość dysku	Audio: 28.8MB/H, Video: 56~900MB/H		
	Zarządzanie dyskiem	Monitorowanie dysku		
Dodatkowe interfejsy	USB	2 porty, 1 - mysz, 1 do archiwizacji		
	RS232	Klawiatura KBDB/NKBDB, Komunikacja z PC		
	RS485	PTZ		
Pozostałe	Zasilanie	AC 100~240 V, 50/60 Hz		
	Pobór prądu	25W		
	Warunki środowiskowe	-10°~+55° / 10~90%RH / 86~106kpa		
	Wymiary	1U, 375mm x 285mm x 45mm (WxDxH)		
	Waga	2.35kg (bez HDD)		

100
95
75
25
5
0