

Klawiatura sterująca analogowa/sieciowa do rejestratorów, kamer BCS



Charakterystyka klawiatury

- 3 osiowy joystick sterujący
- Obsługa rejestratorów sieciowych BCS
- Obsługa kamer PTZ BCS i innych uniwersalne protokoły Pelco P,D
- Duży czytelny graficzny wyświetlacz LCD ułatwiający obsługę
- Wbudowany moduł sieciowy RJ-45, USB* wersja KN-II
- Wysoka jakość wykonania gwarantująca niezawodność
- Wyjścia RS232; RS485, RJ45*, USB*
*wersja KN-II

Specyfikacja techniczna

Model	BCS-DVR-KA-II/KN-II
Obsługiwane urządzenia	Rejestratory i kamery analogowe/sieciowe BCS
Interfejs połączeniowy	RS-232 (rejestratory) RS485 (kamery PTZ)
Interfejs sieciowy/USB* tylko wersja KN-II	Wbudowany moduł sieciowy RJ45/Adres IP /Smart PSS
Protokoły połączeniowe	DH1, DH2
Protokoły połączeniowe kamer	PELCO P; PELCO D; DH-SD
Funkcje	Wybór podglądu, sterowanie zapisem, obsługa menu, obsługa Smart PSS
Funkcje dla PTZ	Preset, autoskan, pattern, trasa, menu
Joystick	3 osiowy (poziom, pion, zoom)
Klawisze funkcyjne kamer PTZ	Tak
Klawisze funkcyjne rejestratorów	Tak
Wyjście alarmowe	Tak
Wyświetlacz LCD	LCD 75,2x33,85mm
Zasilanie / Pobór mocy	12VDC / 5W (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Waga	2,5 kg
Wymiary	330x160(140)x37,5(21)mm