


BCS-ADIP-III

Wielorodzinny adapter IP do systemu 2-przewodowego.



Indeks: 11184
GTIN13/EAN13: 5904890707542

URL: <https://bcs.pl/pl/akcesoria/3263-bcs-adip-iii-5904890707542.html>

BCS LINE



Opis produktu

Wielorodzinny adapter IP do systemu 2-przewodowego - kompatybilność: BCS-PAN1702S-S, BCS-PAN-KAM-N-2, BCS-PANx401G-2, BCS-MON7600B(W)-2, montaż powierzchniowy lub szyna TS35, dwa porty Ethernet 10/100 mbps, jedno wyjście magistrali 2-przewodowej do podłączenia paneli zewnętrznych oraz wideomonitorów (brak polaryzacji), dwa wyjścia 2-przewodowe do kaskadowego podłączenia kolejnych adapterów BCS-ADIP-III, max 10 w szeregu, podłączenie zgodnie z polaryzacją na obudowie (+,-), wejście zasilania 48V DC 1-3A, do pracy wymagany jest zasilacz BCS-ZA4815 (dostępny osobno), max rozbudowa dla jednego adaptera: 20 wideomonitorów, 2 panele zewnętrzne (wymagany zasilacz o wydajności 5A).

Szczegóły produktu