

Charakterystyka



Adapter IP do wideodomofonów 2-przewodowych. Umożliwia rozbudowę systemu 2-przewodowego o funkcje IP. Wejścia: 4x magistrala 2-przewodowa do podłączenia monitorów i paneli zewnętrznych (zasilanie oraz transmisja sygnału), 1x gniazdo Ethernet do podłączenia sieci LAN, 1 port do podłączenia zasilania DC IN. Zasilanie 24VDC za pomocą zasilacza BCS-ZA2425 dostępnego osobno. Montaż na listwie TS35 (6 DIN) lub powierzchniowy.

Po podłączeniu do systemu 2-przewodowego adapter umożliwia:

- Nagrywanie obrazu na rejestratorze BCS Point lub BCS Line (kompatybilne modele)
- Bezpośredni podgląd kamer CCTV IP – wsparcie protokołu BCS Line oraz Onvif
- Korzystanie z aplikacji mobilnej BCS Viewer Lite dla iOS oraz Android
- Programowanie panelu zewnętrznego BCS-PAN1202S-2W

UWAGA:

Adapter BCS-ADIP jest niezbędny do programowania paneli zewnętrznych BCS-PAN1202S-2W.

Specyfikacja Techniczna



BCS-ADIP	
Zasilanie	24 VDC 2.5A
Pobór prądu	Max 30W
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Wymiary	110 * 108 * 66 mm (Szer*Wys*Gł)
Waga	0,186 kg
Sygnalizacja	LED: zasilanie
Wejścia	Zasilanie 24V DC IN, 4 wejścia 2-przewodowej magistrali domofonowej, gniazdo Ethernet
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały
Instalacja	Powierzchniowa lub na szynie DIN (TS35)